



XAS LIGHT y XAS LIGHT BLACK

Nombre del producto: Sensor de apertura Magnético inalámbrico

Descripción del producto

- » Sensor de apertura magnética inalámbrico
- » Envío de nivel de batería bajo
- » Disponible en colores blanco y negro
- » Mejor costo-beneficio del mercado
- » Fácil instalación
- » Batería de larga duración

Especificaciones técnicas

Aplicación	Puertas y ventanas no metálicas
Alimentación	3 VDC, batería de litio incluida
Consumo stand by	900 nA
Alcance de transmisión	100 metros sin barrera
Modulación	OOK
Frecuencia de transmisión 433,92 Mhz,	Frecuencia de transmisión 433,92 Mhz,
Temperatura de operación	-10 a +60 °C
GAP de apertura	20mm (±10%)
GAP de cierre	15mm (±10%)
Dimensión del embalaje (A x A x P)	39,7 x 14,18 x 60,36mm
Dimensiones del sensor (A x A x P)	36,70 x 10,71 x 46,07 mm
Dimensiones del IMÁN (A x A x P)	11,38 x 8,90 x 31,61 mm
Peso Bruto	0,055 Kg

Escenario de aplicación o Soluciones integradas o fotos de productos

