



## Sirena cableada 105 dB – 15W

- » Sirena piezoeléctrica.
- » Efecto de sonido con 1 tono.
- » Base móvil para fijación.
- » Fabricado en material ABS y con protección UV
- » Disponible en blanco y negro.

La sirena SIR 1000 es adecuada para instalaciones con equipos de seguridad que requieren una alerta sonora, como electrificadores y alarmas de intrusión.

## Especificações técnicas

Aplicación	Sirena cableada para sistema de seguridad
Tipo de sirena	Piezoeléctrico
Potencia acústica aproximada	105 dB (15w) @ 1 m
Voltaje de trabajo	9 ~ 15 VDC
Corriente de funcionamiento	0,2 A
Material	ABS
Condiciones de funcionamiento	-10 a 50 °C @ 90% de humedad
Compatibilidad	Paneles de alarma, electrificadores de cercas eléctricas y artículos con alimentación de CC en el rango especificado.
Colores	Negro/Blanco
Fixação	Através de parafusos/buchas <sup>1</sup>
Dimensiones del paquete (ancho × alto × profundidad)	69 × 69 × 65 mm
Peso	57 gr

<sup>1</sup> Não acompanham o produto.

**Atención:** se debe comprobar que el dispositivo/fuente utilizada para alimentar/activar la sirena es capaz de suministrar la corriente adecuada para su funcionamiento.

**Atención:** las sirenas SIR 2000 y SIR 3000 no funcionan en las centrales de alarma Intelbras sin batería y en caso de un timbre intermitente incluso con la batería.

Consulte la advertencia de a versión en el sitio web de Intelbras, ya que puede ser necesaria una actualización de firmware.

Enlace al sitio: [Aviso de lanzamiento](#)

## Fotos del producto

---



